

Osprey®

Video

Osprey® SSR-42R

4选1 3G SDI/DVB-ASI 时钟恢复切换器

专业的4选1 3G/ HD/ SD SDI和DVB-ASI时钟恢复切换器

此Osprey专业的4选1切换器具有自动检测输入信号功能，支持4路高达3G的SDI或DVB-ASI输入。所选择的输入通道信号将被直接传递给2路时钟恢复的并行输出，可通过面板的按钮或附带的红外遥控器选择通道。



LED指示灯

电源
信号锁定
通道选择

视频连接器

BNC x 6

尺寸

4"长x1.2"高x6.3"宽(100mm长x30mm高x150mm宽)

电源连接器

锁定迷你B USB

电源

+5 VDC @ ~2.5W

可以通过USB充电器，PC或便携式电池供电(不包括)

保修

1年有限硬件保修

包装盒含

4选1切换器

遥控器

锁定USB电缆

USB电源

符合标准

SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 344M, SMPTE 424M
DVB-ASI

视频输入

4x 3G/HD/SD SDI和DVB-ASI及嵌入音频

视频输出

2x 并行3G/HD/SD SDI和DVB-ASI及嵌入音频

时钟恢复 Y

是

电缆均衡(Belden 1694A)

3G: 150米, HD: 200米, SD: 400米

20150902

© 2015 Osprey by Variosystems, LLC. Osprey® & SimulStream® are registered trademarks of Variosystems AG Company. All other trademarks are the property of their respective owners. Product specifications and availability may change without notice.

香港 852 2368 0038 | 北京 10 6489 9606 | 广州 20 3848 3496 | 上海 21 6209 8319 | 成都 13679050150 | www.ospreyvideo.com.cn